FICHA TÉCNICA

Modelo **G51000**

MONITOREO POR ZONAS PARA LA SERIE i

MONITOR DE CERCO

Controla tensión y corriente de un sector del cerco: hasta 6 zonas por electrificador

Se instala donde el alimentador entra a un sector del cerco y mide su tensión y su corriente. Si la zona baja de la tensión de alarma, el electrificador Serie i lo informa y se sabe qué sector revisar.

3 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Mide tensión y corriente** de la zona en el punto donde se instala.
- **Hasta 6 monitores por electrificador,** uno por zona, cada uno con su número (1 a 6), que se elige con una perilla.
- **Alarma por tensión baja** en el controlador, en el Remote G50700 y en la app (con App Gateway G56703).
- **Ubica el sector con la falla;** después, el Remote G50700 encuentra el punto exacto dentro de la zona.
- **6 pilas AA alcalinas incluidas,** con duración estimada de 1 a 2 años. El controlador avisa cuando están bajas.
- **Hilo de protección incluido:** se electrifica para que la hacienda no dañe el monitor. Se fija a poste de madera o de hierro.



Monitor de cerco fijado a un poste, donde la línea entra a una zona del cerco.

CÓMO SE INSTALA

1. Ubicarlo donde el alimentador entra a la zona: toda la corriente de la zona tiene que pasar por el monitor.
2. Fijarlo a un poste de madera (tornillos) o de hierro (precintos); ambos vienen incluidos.
3. Conectar la tierra a una jabalina propia (no incluida) y el cerco: el hilo que llega y el que sigue a la zona.
4. Elegir el número de zona (1 a 6) con la perilla naranja, distinto en cada monitor, y colocar las 6 pilas AA.
5. Encender el electrificador: 2 destellos del LED confirman el registro y la zona aparece en el controlador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mediciones	Tensión y corriente de la zona
Zonas	Hasta 6 monitores por electrificador
Alarma	Por tensión baja en la zona
Información en	Controlador, Remote y app (con Gateway)
Alimentación	6 pilas AA alcalinas (incluidas)

Duración de las pilas	1 a 2 años (estimada)
Puesta a tierra	Jabalina propia (no incluida)
Dimensiones / peso	185 × 110 × 50 mm / 1 kg
Compatibilidad	Electrificadores Gallagher Serie i
Garantía	3 años, Gallagher

IMPORTANTE | Funciona solo con electrificadores **Gallagher Serie i**. Usar únicamente pilas AA **alcalinas** y retirarlas si el monitor queda fuera de uso.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.