FICHA TÉCNICA

Modelo **G32110**

ELECTRIFICADOR SERIE i DE RED Y BATERÍA

MBS6500i

65 J almacenados para hasta 280 ha, con controlador incluido

Entrega 49 J de salida en cercos multihilo de hasta 40 km. Funciona con 220 V (con o sin batería de respaldo), con batería o con panel solar, y admite todos los accesorios de la Serie i.

3 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Regulación automática:** adapta la tensión para atravesar fallas y llevar energía al final del cerco.
- **Controlador incluido:** muestra el rendimiento del cerco en una pantalla aparte, hasta a 50 m y también a la intemperie.
- **Para campos sin red eléctrica:** batería o panel solar, o 220 V con batería de respaldo. Trae cables de red y de batería.
- **Avisos de falla** en el controlador, en el Remote G50700 y en la app Gallagher Devices (con App Gateway G56703).
- **Monitoreo por zonas:** hasta 6 Monitores de cerco G51000 indican qué sector del cerco tiene la falla.
- **Protección contra rayos incorporada** y funcionamiento probado en temperaturas extremas.



MBS6500i en el galpón, con el controlador montado debajo.

CÓMO SE INSTALA

1. Fijarlo en una pared bajo techo, lejos del alcance de los niños y de equipos eléctricos pesados.
2. Clavar al menos 13 jabalinas galvanizadas de 2,1 m (1 cada 5 J), separadas 3 m o más y a 10 m de otras tierras.
3. Unir las jabalinas al borne de tierra y el de cerco al alambrado con cable subterráneo. Sumar un protector de rayos.
4. Conectar a 220 V o a la batería con los cables provistos y montar el controlador (hasta 50 m con alargue RJ-12).
5. Verificar en el controlador que haya 3 kV o más en todo el cerco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Energía almacenada	65 J
Energía de salida	49 J
Distancia multihilo	40 km (recomendada) / 150 km (ideal)
Superficie	Hasta 280 ha

Alimentación	220 V, batería o panel solar
Controlador	Incluido, hasta 50 m del equipo
Puesta a tierra	Mínimo 13 jabalinas de 2,1 m
Garantía	3 años, Gallagher

IMPORTANTE | Por su potencia necesita una puesta a tierra de **al menos 13 jabalinas de 2,1 m**. Gallagher recomienda además un **protector de rayos** (G64800) en todo electrificador fijo.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.