FICHA TÉCNICA

Modelo **G36130**

KIT SOLAR CON 2 BATERÍAS DE 12 V

S400

4 J para hasta 7 km de cerco multihilo, con panel de 40 W y dos baterías integradas

Kit solar de 4 J con panel de 40 W y dos baterías de 12 V en un solo equipo. Para cercos de hasta 7 km multihilo y potreros de hasta 16 ha, lejos de la red eléctrica, fijo o portátil.

3 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Todo en un equipo:** electrificador de 4 J, panel de 40 W y dos baterías selladas de 12 V; incluye cable al cerco.
- **Modo hacienda** (pulsos más espaciados de noche, para ahorrar) y modo control de plagas (pulsos rápidos día y noche).
- **Gestión automática de baterías:** con poco sol reduce el consumo para proteger las baterías y sostener el cerco.
- **Indicadores LED** de baterías (bien, cargando o a recargar) y de tensión del cerco (correcta o baja).
- **Baterías reemplazables:** se cambian las dos juntas por baterías selladas de 12 V y 7,2 Ah.
- **Gabinete resistente al agua (IPX4)** con protección contra rayos y soporte de 360° para poste de acero.



S400 montado en un poste junto a un cerco perimetral.

PUESTA EN MARCHA

1. Conectar las dos baterías con la llave en OFF, cerrar la tapa y ajustar el tornillo.
2. Antes del primer uso, dejarlo cargando al sol, apagado, el plazo que exige la garantía (ver Importante).
3. Montarlo en un poste firme con el soporte de 360° (nunca en el suelo), con el panel al norte y sin sombra.
4. Clavar las jabalinas (Gallagher indica 4 de 1 m) y conectarlas al borne verde; el borne rojo va al cerco.
5. Elegir modo hacienda o control de plagas y controlar que el LED de tensión pulse en verde.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Energía almacenada	4 J
Energía de salida	3 J
Tensión máxima	9 kV (sin carga)
Cerco multihilo	7 km recomendado / 30 km ideal
Superficie	Hasta 16 ha

Panel solar	40 W, incorporado
Baterías	2 selladas (VRLA) de 12 V y 7,2 Ah
Autonomía sin sol	Hasta 10 días
Dimensiones / peso	472 × 660 × 305 mm / 14,4 kg
Garantía	3 años, Gallagher

IMPORTANTE | Para no perder la garantía, antes del primer uso dejarlo **2 días al sol**, orientado al norte, sin sombra y en posición **APAGADO**, para que sólo cargue la batería.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.