FICHA TÉCNICA

Modelo **G39011**

ELECTRIFICADOR 220 V, 12 V O SOLAR

MBS800

8 J para hasta 10 km de cerco multihilo, con 220 V, batería de 12 V o panel solar

El más potente de la línea dual: 8 J para hasta 32 ha y 10 km de cerco multihilo. Funciona con la fuente de 220 V incluida, con batería de 12 V o con batería y panel solar.

3 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Tres alimentaciones:** 220 V con la fuente incluida, batería de 12 V o batería con panel solar.
- **Barra de LED:** muestra la tensión del cerco en verde, amarillo o rojo y, en la posición de control, la carga de la batería.
- **Protege la batería:** avisa cuando la carga baja del 40 % y deja de pulsar antes de agotarla; arranca solo al recargarse.
- **En modo solar,** con días nublados seguidos reduce la energía y el ritmo de pulsos para no agotar la batería.
- **Uso solar:** Gallagher sugiere panel de 80 a 130 W y batería de 100 Ah (no incluidos).
- **Carcasa resistente al agua (IPX4)** con protección contra rayos incorporada. Trae cables para batería, cerco y tierra.



MBS800 instalado bajo techo, con los cables al cerco y a tierra.

CÓMO SE INSTALA

1. Ubicarlo a resguardo de golpes, de la hacienda y de los chicos. Conectado a 220 V, siempre bajo techo.
2. Clavar las jabalinas galvanizadas (Gallagher indica 5 de 1,7 m), a más de 10 m de otras puestas a tierra.
3. Con la llave en OFF, conectar el borne verde a las jabalinas y el rojo al cerco.
4. Conectar la fuente a 220 V, o la batería de 12 V: rojo al positivo y negro al negativo.
5. Elegir el modo (red, batería o solar) y controlar la barra de LED; si la tierra supera 200 V, agregar jabalinas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Energía almacenada	8 J
Energía de salida	6 J
Tensión máxima	9,2 kV (sin carga)
Cerco multihilo	10 km recomendado / 40 km ideal
Superficie	Hasta 32 ha

Alimentación	220 V (fuente incluida), 12 V o solar
Consumo promedio	4,9 W
Autonomía a batería	5 días con batería de 100 Ah
Dimensiones / peso	135 × 253 × 273 mm / 2,6 kg
Garantía	3 años, Gallagher

IMPORTANTE | Gallagher recomienda colocar un **protector de rayos** en todo electrificador fijo, y la garantía exige tenerlo instalado y bien conectado. Con 220 V, el equipo va **bajo techo**.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.