FICHA TÉCNICA

Modelo **G50700**

CONTROL REMOTO Y LOCALIZADOR DE FALLAS

REMOTE SERIE i

Mide, ubica la falla y apaga el electrificador desde el propio cerco

Mide tensión y corriente, señala con una flecha la dirección de la falla y apaga o enciende el electrificador Serie i desde cualquier punto del alambrado, sin volver hasta el equipo.

3 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Tensión y corriente** del cerco, con flecha que indica la dirección de la corriente y de la falla.
- **Apagado y encendido a distancia** del electrificador, para reparar con seguridad.
- **Estado del sistema:** consulta el electrificador y las alarmas de hasta 6 zonas de cerco (con Monitores de cerco Serie i).
- **9 canales:** un mismo control maneja hasta 9 electrificadores. También se pueden usar varios controles con un mismo equipo.
- **Se comunica por el alambrado:** no necesita señal de celular ni conexión a internet.
- **Carcasa robusta** y resistente al agua.



Medición con el alambre en la ranura de conexión y la mano sobre la placa de tierra.

CÓMO ENCONTRAR Y REPARAR UNA FALLA

1. Apoyar el alambre en la ranura de conexión, con la mano sobre la placa de tierra trasera.
2. Leer corriente, tensión y la flecha de dirección.
3. Seguir la flecha midiendo cada 50 a 100 m o en cada derivación, por el alambre con más corriente.
4. Si la corriente cae entre dos puntos, la falla está entre ellos: acortar el intervalo hasta ubicarla.
5. Apagar el electrificador desde el control, reparar y volver a encenderlo con el control apoyado en el cerco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión máxima	15 kV
Mediciones	kV, A y sentido de la corriente
Duración de la pila	Aprox. 6 meses
Canales	Hasta 9 electrificadores

Zonas monitoreadas	Hasta 6 (con Monitor Serie i)
Alimentación	Pila 9 V 6LR61, incluida
Compatibilidad	Gallagher Serie i (MBS1800i, MBS2800i, M12000i)
Garantía	3 años, Gallagher

IMPORTANTE | El control remoto y las alarmas funcionan solo con electrificadores **Gallagher Serie i**. Para MBS200, MBS400, MBS800 o kits solares S, corresponde el **Fault Finder G50905**.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.